

ORIGINAL - FESTOON

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Soffittenlampen von OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität können als Originalersatzteile für eine Vielzahl von Soffittenlampen verwendet werden. Zu den typischen Anwendungsgebieten dieser Lampen zählen die Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter aber auch die Innenraumbeleuchtung und Lesebeleuchtung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
----------------------------------------------	--------------

General Product Information

Bestellnummer	6461
---------------	------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	10 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	10 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	105 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	11.0 mm
Produktgewicht	2.00 g
Länge	36.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	SV8.5-8

Lebensdauer

Lebensdauer B3	600 hr
Lebensdauer Tc	1200 hr

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321094261 4062172093644 4008321007476
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen


EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094261	OSRA6461	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321094261	ORIGINAL FESTOON 6461	Unverpackt 1	11 mm x 11 mm x 35 mm	0.00 dm ³	2.00 g
4008321094285	ORIGINAL FESTOON 6461	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	220.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Produktdatenblatt

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM